

メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場) 演劇ホール

負荷設備				基本吊込・その他			
客席サスペンション (AS)							
フライダ ^外	C型 20Aコンセント	8回路	1kw メニスカスハイベックス	◎地明かり	6台		
直回路	平行コンセント	2口					
DMX回線		2系統	※メス口				
プロセニウムサスペンション (PS)							
フライダ ^外	C型 20Aコンセント	12回路	1kw メニスカスハイベックス	◎地明かり	12台		
	(内、直/調切替 4回路:3.4.9.10番)		1kw プラコンベックス(平凸レンズ)	○Top	5台		
直回路	C型 60Aコンセント	1回路					
	平行コンセント	2口					
DMX回線		4系統	※メス口				
ポータルブリッジ (ブリッジ 1)							
第1ポーターライト共吊:切替なし (4色配線 上下共通中区分) W.78.W.72	フライダ ^外	C型 20Aコンセント	24回路	1kw メニスカスハイベックス	◎地明かり	4台×3色	12台
		C型 30Aコンセント	8回路	1kw ハイベックス	○ナナメ	3台×2色	12台
		(内、ピックテイル式 4回路:29~32番)		1kw プラコンベックス(平凸レンズ)	○Top	3台	
	直回路	C型 30Aコンセント	4回路				
		C型 60Aコンセント	1回路				
		平行コンセント	2口				
	DMX回線		4系統	※メス口			
ブリッジ 2~4							
ポーターライト共吊:切替なし (4色配線 上下共通中区分) W.78.W.72	フライダ ^外	C型 20Aコンセント	24回路	1kw メニスカスハイベックス	◎地明かり	4台×3色	12台
		C型 30Aコンセント	4回路	1kw ハイベックス	○ナナメ	3台×2色	12台
		(内、直/調切替 4回路:25~28番)		1kw プラコンベックス(平凸レンズ)	○Top	3台	
	直回路	C型 30Aコンセント	4回路				
		C型 60Aコンセント	1回路				
		平行コンセント	2口				
	DMX回線		4系統	※メス口			
サスペンション 5							
	フライダ ^外	C型 20Aコンセント	24回路	1.5kw メニスカスハイベックス	◎地明かり	5台×3色	15台
		C型 30Aコンセント	4回路	1kw ハイベックス	○ナナメ	3台×2色	12台
		(内、直/調切替 4回路:25~28番)					
	直回路	C型 60Aコンセント	1回路				
		平行コンセント	2口				
	DMX回線		4系統	※メス口			
2階フロントサイト (2FR) ※上下同様							
	ダ ^外	C型 20Aコンセント	6回路	1kw プラコンベックス(平凸レンズ)		3台×4色	12台
				S/F436(575w)			1台
	直回路	C型 30Aコンセント	2回路				
		平行コンセント	1口				
	DMX回線		1系統	※メス口			
3階フロントサイト (3FR) ※上下同様							
	ダ ^外	C型 20Aコンセント	6回路	1kw プラコンベックス(平凸レンズ)		3台×4色	12台
	直回路	C型 30Aコンセント	1回路				

メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場) 演劇ホール

負荷設備			基本吊込・その他		
第1シーリング (1CL)					
フライダ ^外	C型 20Aコンセント	22回路	1kw エバーマックス 6インチ		18台
			1.5kw プラノコンベックス(平凸レンズ)		18台
直回路	C型 30Aコンセント 平行コンセント	3回路 2口	1kw プラノコンベックス(平凸レンズ)		2台
DMX回線		4系統	※メス口		
第2シーリング (2CL)					
フライダ ^外	C型 30Aコンセント	16回路	2kw エバーマックス 8インチ		20台
			1.5kw プラノコンベックス(平凸レンズ)		8台
中央(ピンスポット室)	センターピンスポット		2kw クセノン		4台
直回路	C型 30Aコンセント 平行コンセント	3回路 2口			
DMX回線		2系統	※メス口		
ポータルタワー (PTL) ※上下同様					
ダ ^外	C型 20Aコンセント	8回路	1kw C-8		6台
直回路	C型 30Aコンセント 平行コンセント	1回路 1口			
DMX回線		1系統	※メス口		
アッパー・ホリゾントライト (UH)					
フライダ ^外	C型 20Aコンセント 2列(上段・下段)	24回路	上段: 71.72.63.22 下段: 78.W.35.W		
ロー・ホリゾントライト (LH)					
フロア	C型 30Aコンセント 2列(上段・下段)	24回路	上段: 78.67.77.W 下段: 72.59.22.40		
フロア・コンセント					
ステージフロア(FC)	C型 30Aコンセント	22回路	↑ 上下同様 ↓	※直調切替3回路8番・12番・16番	
花道(HFC)⇔WP	C型 30Aコンセント	4回路			
オーケストラピット(OFC)	C型 30Aコンセント	2回路			
前コン(FFC)⇔WP	C型 30Aコンセント	6回路			
後コン(BFC)	C型 30Aコンセント	8回路			
フット(F)	C型 20Aコンセント	4回路	W.78.W.72	※回路は下手のみ	
直回路	C型 60Aコンセント	4回路	※フロア前方、後方各2回路		
	C型 30Aコンセント	6回路	※内、オーケストラピット4回路		
ギャラリー・コンセント (GL) ※上下同様					
	C型 30Aコンセント	6回路	※1番: 袖明かり 2番: スノコ明かり		
直回路	C型 30Aコンセント	6回路			
直電源 (フロア) ※上下同様					
	C型 60Aコンセント	4回路	前・奥		
舞台奥コンセント盤 ※上下同様					
直電源	C型 60Aコンセント	2回路			
	平行コンセント	1口			
	電源取端子	1式	端子サイズ6mm		
DMX回線		2系統	※メス口		

メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場) 演劇ホール

負荷設備		基本吊込・その他	
仮設電源盤 ※上下同様			
照明	3φ 4W 400A	カムロック 1式	C型 30Aコンセント × 6口 C型 60Aコンセント × 6口 R,S,T,N,E
音響	1φ 3W 100A	電源取端子 1式	R,S,T,N,E ※端子サイズ 12 C型 30Aコンセント × 6口 ※端子サイズ 8
屋外仮設電源盤			
	1φ 3W 175A		※端子サイズ 12
DMX回線			
舞台上手前	DMXスプリッター	2系統	※メス口
	直電源 平行コンセント	1台	
舞台下手前		2口	
	直電源 平行コンセント	2系統	※メス口
			※上手DMXスプリッターへのスルー×1系統有り
客席(中通路)	直電源 平行コンセント	2口	
	直電源 平行コンセント	2系統	※オス口
		1口	
客席(最後列)	直電源 C型 20Aコンセント	2系統	※オス口
	直電源 平行コンセント	2口	
		4口	20Aコンセントとコンモ